

# **Raychem®**

---

## **FROSTGUARD**

**Förläggningsinstruktion  
Monteringsanvisning  
Asennusohje  
Montagevejledning  
Installation manual  
Montageanleitung  
Manuel d'installation**

**Montavimo instrukcija  
Mont žas instrukcija  
Kasutusjuhend  
Instrukcja monta u  
Návod k instalaci  
Manual de instalare**

---

För utvärdig montering på rör

Gjelder for montering på rør


Soveltuu putken ulkopuolisiin asennuksiin

Gælder for montering på rør

Applicable for on-pipe applications

Betrifft Anwendungen an Rohrleitungen

Utilisable pour pose sur les conduites



1a

Taikoma kabel tvirtinant ant vamzdyn


Izmantojams uzst d šanai caurules rpus

Ette nähtud paigaldamiseks toru peale


Nadaj si do monta u na zewn trz rur

Vhodné pro aplikaci na potrubí

Se foloseste pentru aplica ii cu instalare pe conducte



2a



3a

För invändig montering i rör, enligt nationella normer och godkännanden

Gjelder for innvendig montering i rør, avhengig av lokale normer og godkjennelser

Soveltuu putken sisäpuolisii asennuksiin, noudattava paikallisia määräyksiä ja hyväksyntöjä

Gælder for integrerede anvendelser, med forbhold for lokale regler og godkendelser

Applicable for in-pipe applications, subject to local norms & approvals

Betrifft Anwendungen im Rohr und unterliegt den lokalen Normen und Richtlinien

Utilisable pour pose dans les conduites. Soumis aux normes et agréments locaux.

!

Taikoma vamzdynuose, atsižvelgiant vietines normas ir gavus reikiamus patvirtinimus


Izmantojams uzstādīšanai caurules iekšpusē, ievērojot vietējos standartus un noteikumus

Ette nähtud torusiseseks kasutamiseks, vajalik kohalike eeskirjade järgimine ja heakskiidi taotlemine


Nadaj si do montażu wewnątrz rur, podlegając lokalnym normom i aktynom

Vhodné pro aplikaci uvnitř potrubí podle místních norm a odsíření


Se foloseste pentru aplicare în conducte, cu respectarea normelor și aprobărilor locale



1b



2b



3b

		Lägsta omgivningstemp/ Laveste omgivelsestemp/ Ymp. alhai sin lämpötila/ Min. omgivelses- temperatur/ Minimum ambient temperature/ min. Umgebungs- temperatur/ Température ambiante minimale/  /	Rördiameter/Rørdiameter/ Rørdiameter/ Putken halkaisija mm/ Rørdiameter/ Pipe diameter/ Rohrdurchmesser/ Diamètre du tuyau/ /				
		Minimali temperat ra/ Minim temperat ra/ Minimaalne välistemperatuur/ Minimalna temperatura otoczenia/ Minimální teplota okolního vzduchu/ Minim temperatura ambientala	20	25	32	40	50
20	-10	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
	-20	ABC	ABC	ABC	AB-	AB-	AB-
	-30	ABC	AB-	A--	A--	A--	A--
30	-10	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
	-20	ABC	ABC	ABC	ABC	AB-	AB-
	-30	ABC	AB-	AB-	AB-	AB-	AB-
40	-10	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
	-20	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
	-30	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB-
50	-10	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
	-20	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
	-30	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC

## SVENSKA

### Isoleringstabell

A = ETL/FrostGuard	i vattenledningsrör
B = ETL/FrostGuard	på metallrör
C = ETL/FrostGuard	på plaströr
- = Ej tillräcklig effekt för frostskydd	
-10°C	motsvarar ca 1,5 m förläggningsdjup i mark
-20°C	motsvarar ca 0,5 m förläggningsdjup i mark
-30°C	motsvarar ca 0,25 m förläggningsdjup i mark

## NORSK

### Isoleringstabell

A = ETL/FrostGuard	vannledningsrør
B = ETL/FrostGuard	metallrør
C = ETL/FrostGuard	plastrør
- = Ikke tilstrekkelig effekt for frostbeskyttelse	
-10°C	tilsvarer ca 1,5 m forleggningsdybde i grunn/
-20°C	tilsvarer ca 0,5 m forleggningsdybde i grunn
-30°C	tilsvarer ca 0,25 m forleggningsdybde i grunn

## SUOMI

### Eristystaulukko

A = ETL/FrostGuard	vesijohdon sisäpuolella
B = ETL/FrostGuard	metalliputken pinnalla
C = ETL/FrostGuard	muoviputken pinnalla
- = Ei tarpeeksi tehoa	
-10°C	1,5 m:n syvyydessä on lämpötila n. -10°C
-20°C	0,5 m:n syvyydessä on lämpötila n. -20°C
-30°C	0,25 m:n syvyydessä on lämpötila n. -30°C

## DANSK

### Isoleringstabell

A = ETL/FrostGuard	i vandrør
B = ETL/FrostGuard	på metalrør
C = ETL/FrostGuard	på plastrør
- = Utilstrækkelig effekt til frostbeskyttelse	
-10°C	svarer til 1,5 m jorddybde
-20°C	svarer til 0,5 m jorddybde
-30°C	svarer til 0,25 m jorddybde

## ENGLISH

### Insulation table

A = ETL/FrostGuard	in water pipes
= ETL/FrostGuard	on metal pipes
C = ETL/FrostGuard	on plastic pipes
- = Insufficient effect for anti-freeze protection	
-10°C	Corresponds to 1.5 m depth in the ground
-20°C	Corresponds to 0.5 m depth in the ground
-30°C	Corresponds to 0.25 m depth in the ground

## DEUTSCH

### Wärmedämmungstabelle

A = ETL/FrostGuard	in Wasserleitung
B = ETL/FrostGuard	auf Metallrohr
C = ETL/FrostGuard	auf Kunststoffrohr
- = Leistung nicht ausreichend für Frostschutzanwendungen	
-10°C	Entspricht einer Verlegungstiefe von ca. 1,5 m im Erdreich
-20°C	Entspricht einer Verlegungstiefe von ca. 0,5 m im Erdreich
-30°C	Entspricht einer Verlegungstiefe von ca. 0,25 m im Erdreich

## FRANÇAIS

### Tableau d'isolation

- A = ETL/FrostGuard** dans les conduites d'eau  
**B = ETL/FrostGuard** sur les tuyaux en métal  
**C = ETL/FrostGuard** les tuyaux en plastique  
**- =** Puissance non suffisante pour une protection contre le gel
- |       |  |
|-------|--|
| -10°C | Correspond à une profondeur de pose d'environ 1,5 m dans le sol  |
| -20°C | Correspond à une profondeur de pose d'environ 0,5 m dans le sol  |
| -30°C | Correspond à une profondeur de pose d'environ 0,25 m dans le sol |

## RUSSKIJ

**A = ETL/FrostGuard**

**B = ETL/FrostGuard**

**C = ETL/FrostGuard**

**- =**

-10°	1,5
-20°C	0,5
-30°C	0,25

**A = ETL/FrostGuard**

**= ETL/FrostGuard**

**= ETL/FrostGuard**

**- =**

-10°	1,5
-20°	0,5
-30°	0,25

## LIETUVIŠKAI

### Izoliavimo lentel

- A = ETL/FrostGuard** vandenye, vamzdži viduje  
**= ETL/FrostGuard** ant metalini vamzdži  
**= ETL/FrostGuard** ant plastikini vamzdži  
**- =** Nepakanka galingumo apsaugai nuo užšalimo
- |       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| -10°C | Atitinka 1.5 m iki gylio žem je.  |
| -20°C | Atitinka 0.5 m iki gylio žem je.  |
| -30°C | Atitinka 0.25 m iki gylio žem je. |

## LATVIISKI

### Izol šanas tabula

- A = ETL/FrostGuard** den , caurul s  
**= ETL/FrostGuard** uz met la caurul m  
**= ETL/FrostGuard** uz plastmasas caurul m  
**- =** Nepietiekoša jauda aizsardz bai pret sasaišanu

-10°C	Atbilst 1.5m dzi umam zem .
-20°C	Atbilst 0.5m dzi umam zem
-30°C	Atbilst 0.25m dzi umam zem

## EESTI

### Isolatsioonitabel

- A = ETL/FrostGuard** veetorudes  
**B = ETL/FrostGuard** metalltorudes  
**C = ETL/FrostGuard** plastitorudes  
**- =** Ebapiisav tulemus antifriisi kaitse möjumi-seks

-10°C	Vastab 1,5 m sügavusele maapinnas
-20°C	Vastab 0,5 m sügavusele maapinnas
-30°C	Vastab 0,25 m sügavusele maapinnas

## POLSKI

### Tabela izolacji

**A = ETL/FrostGuard** w rurze z wod

**B = ETL/FrostGuard** na metalowej rurze

**C = ETL/FrostGuard** na plastikowej rurze

**- =** Niewystarczaj ca moc do ochrony przed zamarzaniem

-10°C	Odpowiada gł boko ci 1,5 m w ziemi
-20°C	Odpowiada gł boko ci 0,5 m w ziemi
-30°C	Odpowiada gł boko ci 0,25 m w ziemi

## ČESKY

### Tabulka izolací

**A = ETL/FrostGuard** ve vodovodní potrubí

**B = ETL/FrostGuard** na kovovém potrubí **C**

= **ETL/FrostGuard** na plastovém potrubí

- = nedostatek ný ú ink pro ochranu proti zamrzání

-10°C odpovídá hloubce 1,5 m v zemi

-20°C odpovídá hloubce 0,5 m v zemi

-30°C odpovídá hloubce 0,25 m v zemi

## ROMANA

### Tabel de izolatie

**A = ETL/FrostGuard** conducte de apa

**B = ETL/FrostGuard** pe conducte metalice

**C = ETL/FrostGuard** pe conducte de plastic

- = Nu se foloseste pentru protectia la inghet

-10°C Corespunde pentru 1.5 m adancime in pamant

-20°C Corespunde pentru 0.5 m adancime in pamant

-30°C Corespunde pentru 0.25 m adancime in pamant

## **SVENSKA**

**FrostGuard, självbegränsande varmekabel för frostskydd av vattenledningsrör. IP68. Användningsområde min -30°C och max 65°C.**

### **Monteringsanvisning**

**FrostGuard** är försedd med 2 m kallkabel och stickpropp för tillfälliga anläggningar. Denna sladd kan inte bytas ut och skulle den skadas skall hela varmekabeln kasseras.

**VARNING: Se till att varmekabeln inte överträcks med material som inte tål +65°C. För permanent bruk kontakta din elinstallatör för fast montage i dosa och installation av termostat.**

Använd 30 mA jordfelsbrytare. Tyco Thermal Controls, nationella och lokala elbestämmelser samt standarder kräver att jordfelsbrytare används på varje varmekabelgrupp. Konventionella säkringar kan eventuellt inte stoppa en ljusbåge vilket kan resultera i brand.

### **Utvändig förläggning**

- 1a.** Tejp fast varmekabeln längs undersidan av röret. Använd åldringsbeständig tejp, t.ex. eltejp.
- 2a.** Isolera röret. Välj isolertjocklek enligt tabell.
- 3a.** Anslut i vägguttag.

### **Invändig förläggning**

- 1b.** Montera Y-kopplingen på röret. Trä på R20-kopplingen på varmekabeln. Använd diskmedel för att lätt kunna trä på gummipackningen. Stick in varmekabeln i Y-kopplingen.  
Skarven mellan varmekabel och kallkabel får inte stickas in i röret.
- 2b.** Drag åt R20-kopplingen tills det blir tätt.
- 3b.** Isolera röret, välj isolertjocklek enligt tabell.

## **NORSK**

**FrostGuard, selvregulerende varmekabel for frostsikring av vannledningsrør.**

**IP 68. Anwendesesområde min. -30°C og maks. +65°C**

### **Monteringsanvisning**

**FrostGuard** er utstyrt med 2 m kaldkabel og vanlig plugg for provisorisk tilkobling. Denne pluggen kan ikke byttes ut. Skulle den skades må hele varmekabelen kasseres.

**ADVARSEL:** Sørg for at varmekabelen ikke overdekkes med materialer som tåler under +65°C. Ved permanent bruk, kontakt din el-installatør for fast montering med jordfeilbryter, samt eventuelt installering av termostat.

Bruk 30mA jordfeilvern. Tyco Thermal Controls, internasjonale og nasjonale elektrisitetstilsyn, samt standarder krever bruk av jordfeilvern på hver varmekabel kurs. Gnistdannelser forhindres vanligvis ikke av tradisjonelle automatsikringer, hvilket kan bety brannfare.

### **Utvändig forlegging**

- 1a.** Fest varmekabelen langs røret på undersiden. Benytt aldringsbeständig tape – f.e.ks. el-tape, GT-66.
- 2a.** Isoler røret og velg isolasjonstykke i henhold til tabell.
- 3a.** Tilslutt til vegguttag.

### **Innvendig forlegging**

- 1b.** Monter Y-koblingen på røret. Tre pakkboksen på varmekabelen. Benytt såpe for å få gummipakningen til å skli lett på. Stikk varmekabelen inn i Y-koblingen. Skjøten mellom varmekabel og kaldkabel skal ikke stikkes inn i Y-koblingen. For montering av T-kobling: Monter T-koblingen på røret. Monter pakkboksens nedre del til T-koblingen. OBS: Varmekabelen skal legges rett igjennom T-koblingen.

Tre låsemutter og gummipakning på kabelen. (Messingskivene monteres på hver side av gummipakningen.) Benytt såpe til gummipakningen for at den skal skli lett på. Stikk inn varmekabelen i T-koblingen. Skjøt varmekabel/kaldkabel skal ikke stikkes inn i T-koblingen.

- 2b.** Skyv skiver og pakning på plass og dra til pakkboksens låsemutter slik at den blir tett.
- 3b.** Isoler røret, Velg isolasjonstykke i henhold til tabell.

## SUOMI

FrostGuard, itsesäätyvä lämpökaapeli vesijohtojen sulanapitoon. Koteloointiluokka IP 68. Ympäristön lämpötila min. -30°C ja maks. +65°C

### Asennusohje

FrostGuard on varustettu 2 metrin kumikaapelilla, jonka päässä on pistotulppa tilapäistä liitäntää varten. Jos tämä kylmäkaapeli vaurioituu, on koko lämpökaapeli elementti vaihdettava uuteen. Elementti ei saa itse korjata. **VAROITUS:**

**Lämpökaapelia ei saa peittää materiaalilla joka ei kestä +65°C.** Jos kaapeli asennetaan kiinteästi, tulee pistotulpan tilalle asentaa kytkentärasia ja termostaatti/käyttökytkin. Tällöin asentavalla henkilöllä tulee olla sähköurakointioikeudet.

Vikavirtasuoja 30 mA on käytettävä. Noudata Tyco Thermal Controlsin, kansainvälisiä sekä paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä. Pelkkä johdonsuojakatkaisija (sulake) ei yksin välttämättä estää mahdollista tulipalovaaraa.

### Putken ulkopuolinan asennus

- 1a. Teippaa lämpökaapeli alapintaan putken alapuolelle. Käytä lämmönkestäävä teippiä tai muoviputken kanssa alumiiniteippiä.
- 2a. Eristä putki, valitse eristepaksuus taulukon mukaisesti (takasivulla).
- 3a. Liitä pistorasiaan, pidä päällä ainoastaan tarvittaessa (ajastinkello on hyvä apuväline).

### Putken sisäpuolinan asennus

- 1b. Asenna Y-haara putkeen. Pujota lämpökaapeli paineläpivistin liukastusainetta käyttäen (esim. ruokaöljy). Pujota lämpökaapeli Y-haaraan. Lämpökaapelin jatkosta kylmäkaapeliin ei saa työntää putken sisäpuolelle.
- 2b. Kiristää paineläpivistin tiiviaksi. **HUOM:** Kun käytät tavallista T-haaraa, niin käytä erillistä paineläpivistä ETL-R20 (04 309 99/18 470 29).
- 3b. Eristä putki ja valitse eristyspaksuus taulukosta. Jos kaapeli on liian pitkä, se saa olla kiepissä putken ulkopuolella.

## DANSK

FrostGuard, selvregulerende varmekabel til frostbeskyttelse af vandrør. IP 68. Anvendelsesforhold min. -30°C og maks. +65°C

### Installationsanvisninger

FrostGuard leveres med 2 m gummikabel og en stikprop til tilslutning i stikkontakt. Kablet kan ikke udskiftes, og hele varmekablet skal kasseres, hvis det bliver beskadiget.

**ADVARSEL: Sørg for, at varmekablet ikke dækkes af materiale der ikke tåler mindst 65°C.** Ved permanent brug skal du kontakte dine elektroinstallatører med henblik på permanent installation i en monteringskasse og termostat.

Brug en HPFI-afbryder 30 mA. Tyco Thermal Controls samt internationale og lokale regler og standarer for elinstallationer kræver alle, at der anvendes en afbryder til jordfejl på hvert varmekredsløb. Almindelige sikringer forhindrer muligvis ikke lysbuedannelse, hvorved der kan opstå brandfare.

### Udvendig installation

- 1a. Fastgør varmekablet til undersiden af røret med tape. Brug ældningsbestandig tape, f.eks. isolerbånd..
- 2a. Isoler røret. Vælg en isoleringstykke i henhold til tabellen.
- 3a. Sæt stikproppen i en stikdåse.

### Indvendig installation

- 1b. Monter Y-stykket på røret. Fastgør R20-pakdåsen på varmekablet. Anvend et smøremiddel, f.eks. opvaskemiddel, for at gøre det lettere at montere gummipakningen. Indsæt varmekablet i Y-stykket. Splejsningen mellem varmekablet og gummiplate må ikke indsættes i røret.
- 2b. Fastspænd R20-pakdåsen helt.
- 3b. Isoler røret. Vælg en isoleringstykke i henhold til tabellen.

## ENGLISH

FrostGuard, self-regulating heating cable for anti-freeze protection of water pipes.  
IP 68. Application conditions min. -30°C and max. +65°C

### Instructions for installation

FrostGuard is supplied with 2 m of power cable and a plug for temporary installation. The cable is non replaceable and the entire heating cable must be discarded if it is damaged.

**CAUTION: Make sure that the heating cable is not covered by material with heat resistance less than +65°C. For permanent use, contact your electrical contractors for permanent installation in a box and with a thermostat.**

Use a 30-mA GLCB or RCD. Tyco Thermal Controls, international and local electrical codes, and standards all require the use of a ground-fault equipment protection device on each heating cable circuit. Arcing may not be stopped by conventional circuit breakers which could result in a fire hazard.

### External installation

- 1a. Tape the heating cable to the underside of the pipe. Use age-resistant tape, e.g. electrical tape.
- 2a. Insulate the pipe. Select the insulation thickness according to the table.
- 3a. Connect to a wall socket.

### Internal installation

- 1b. Fit the Y-piece to the pipe. Thread the R20-connector onto the heating cable. Use a lubricant, such as washing up liquid, to facilitate application of the rubber packing. Insert the heating cable into the Y-piece. The splice between the heating cable and cold cable must not be inserted in the pipe.
- 2b. Fully tighten the R20 connector.
- 3b. Insulate the pipe. Select the insulation thickness according to the table.

## DEUTSCH

FrostGuard, ein selbstregelndes Heizband zum Frostschutz an Wasserleitungen. IP 68. Anwendungsbereich: Min. -30°C und max. 65°C.

### Montageanleitung

FrostGuard ist mit einem 2 m langen Anschlusskabel und Schuko-Stecker versehen. Das Anschlusskabel kann im Falle einer Beschädigung nicht ersetzt werden. Es muss das komplette Heizband inklusive Anschlussleitung ausgetauscht werden. Frostguard ist für vorübergehende Anwendungen konzipiert.

**WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass das Heizband nur mit Material abgedeckt/isoliert wird, dass mindestens +65°C temperaturbeständig ist. Für eine permanente Installation sollten Sie einen Elektriker kontaktieren um einen festen Anschluss und ein Thermostat installieren zu lassen.**

Der Einsatz eines 30-mA FI-Schutzschalters ist vorgeschrieben. Tyco Thermal Controls, internationale und lokale Normen und Vorschriften der Elektrotechnik, fordern den Einsatz eines FI-Schutzschalters für jeden Heizkreis. Der Einsatz von Sicherungsautomaten allein kann sich als nicht ausreichend erweisen, um das Fortschreiten von Lichtbögen zu verhindern; dadurch kann Brandgefahr entstehen.

### Installation auf der Rohrleitung

- 1a. Befestigen Sie das Heizband mit Klebeband alle 30 cm an der Unterseite des Rohres.
- 2a. Isolieren Sie das Rohr und selektieren Sie die Dämmstärke gemäß Tabelle.
- 3a. Schließen Sie das Heizband über eine Steckdose an AC 230 V Netzspannung an.

### Installation in der Rohrleitung

- 1b. Installieren Sie die Y-Kupplung an der Rohrleitung. Schieben Sie die R20-Verschraubung über das Heizband. Benutzen Sie Spülmittel um die Gummidichtung leichter schieben zu können. Schieben Sie nun das

- Heizband komplett durch die Y-Kupplung in die Rohrleitung. Die Anschlussverbindung (Heizband/Anschlussleitung) darf nicht mit in die Rohrleitung geschoben werden.
- 2b.** Schrauben Sie nun die R20-Verschraubung auf die Y-Kupplung. Ziehen Sie die Verschraubung an bis diese dicht ist.
- 3b.** Isolieren Sie das Rohr und selektieren Sie die Dämmstärke gemäß Tabelle.

#### FRANÇAIS

**FrostGuard, câble chauffant autorégulant pour la protection contre le gel des conduites d'eau.**

**IP 68. Température d'exposition min -30°C/ max +65°C**

#### Instructions de montage

**FrostGuard** est équipé de 2 mètres de câble (liaison froide) et d'une prise pour les installations provisoires. Ce cordon ne doit pas être remplacé et tout le câble chauffant doit être mis au rebut si le cordon est endommagé.

**AVERTISSEMENT ! Veiller à ne pas recouvrir le câble chauffant de matériaux n'acceptant pas des températures de +65°C. En cas d'installation permanente, contacter un installateur électrique pour qu'il effectue un montage fixe dans un boîtier et installe un thermostat.**

Prévoir un dispositif différentiel de 30 mA. Tyco Thermal Controls, ainsi que les réglementations électriques, internationales ou locales, demandent qu'un dispositif de protection de défaut de mise à la terre soit installé sur chaque circuit de traçage électrique. Le phénomène d'arc ne peut être arrêté par un disjoncteur traditionnel et pourrait occasionner un début d'incendie.

#### Pose extérieure

- 1a.** Attacher à l'aide d'un ruban adhésif le câble chauffant le long de la médiane inférieure. Utiliser un ruban adhésif résistant à l'usure du temps comme, par exemple, le ruban pour fils électriques.

**2a.** Calorifuger la tuyauterie. Voir le tableau pour la sélection de l'épaisseur de l'isolation.

- 3a.** Brancher sur une prise murale.

#### Pose intérieure

- 1b.** Monter le raccord en Y sur la conduite. Passer le raccord R20 sur le câble chauffant. Utiliser du détergent pour vaisselle pour introduire facilement le joint en caoutchouc. Placer le câble chauffant dans le raccord en Y. L'épissure entre le câble chauffant et le câble ne doit pas être enfoncée dans la conduite.
- 2b.** Serrer le raccord R20 jusqu'à étanchéité totale.
- 3b.** Calorifuger la tuyauterie. Voir le tableau pour la sélection de l'épaisseur de l'isolation.

#### RUSSKIJ

**FrostGuard,**

**IP 68.**

**-30°C      +65°C**

**Frostguard**

**2**

,

!

,

**+65°C.**

(  
30 .  
Controls,

Tyco Thermal

) Frostguard -

IP 68.

-30° ,  
+65°

Frostguard

1 .

20 .

+65° .

2 .

B C).

3 .

30-mA . Tyco Thermal  
Controls,

1 .

( ).

( ,

). ( ,

1 .

2 .

2 .

3 .

3 .

A).

1 . Y-

R-20

Y-

2 .

R-20

3 .

## LIETUVIŠKAI

FrostGuard, savireguliuojantis šildymo kabelis vandentiekio vamzdyn apsaugai nuo užšalimo.

IP 68. Eksplatacijos s lygos - min. -30°C ir maks. +65°C

### Montavimo instrukcija

Frostguard yra tiekiamas su 2 m pajungimo laidu ir kištuku. Jei kabelis yra pažeidžiamas reikia pakeisti vis šildymo kabeli.

**D MESIO:** sitikinkite, kad šildymo kabelis neuždengiamas medžiaga, kurios atsparumas temperat rai mažesnis negu +65°C.

Nuolatiniam naudojimui rengti kreipkit s profesionalius elektromontuotojus kad sumontuotu kartu su termostatu.

Naudokite 30-mA sroves nuotekio rel . Pagal Tyco Thermal Controls, tarptautinius ir vietinius reikalavimus ir standartus naudokite rang reikaling apsaugai nuo žem jimo kiekvienai šildymo kabelio grandinei. Automatini išjung j gali nepakakti elektros lankui sustabdyti kuris gali sukelti gaisro pavoj .

### Montavimas ant vamzdžio

- 1a. Pritvirtinkite šildymo kabel apatin je vamzdžio dalyje. Naudokite sen jimui atspari pvz. elektros izoliacijos juost .
- 2a. Izoliuokite vamzd . parinkite izoliacijos stor pagal lentel .
- 3a. junkite kištuk rozet .

### Montavimas vamzdyme

- 1b. Pritvirtinkite Y-dal ant vamzdžio. Perverkite šildymo kabel per R20 jungt . Kad palengvinti kabelio slydim per gumin tarpin galima naudoti slydim palengvinant skyst toki kaip ploviklis. kiškite šildymo kabel vamzd per Y dal . Sujungimas tarp šildymo kabelio ir maitinimo laido turi b ti ne kištas vamzd .

- 2b. Pilnai užveržkite R20 jungt .
- 3b. Izoliuokite vamzd . parinkite izoliacijos stor pagal lentel .

## LATVIISKI

FrostGuard, pašregul jošais apsildes kabelis denspieg des cauru u aizsardz bai pret sasalšanu.

IP 68. Ekspluat cijas apst k i - min. -30°C maks. +65°C

### Mont ūas instrukcija

Frostguard pieg d jams kop ar 2 m piesl gšanas vadu un kontaktdakšu. Ja kabelis ir boj ts, ir j nomaina viiss apsildes kabelis.

**UZMAN BU:** P rliecineties, ka apsildes kabelis netiek p rkl ts ar materi lu, kura iztur ba pret temperat ru ir maz ka k +65°C. Ja paredz ts kabeli lietot patst v gi, griezieties pie profesion la elektri a, lai samont tu termostatu.

izmantojet 30-mA nopl des str vas atsl dz ju. Saska ar Tyco Thermal Controls, starptautiskaj m pras b m un standartiem, izmantojet iezem juma apr kojumu katrai apsildes kabe u dei. Elektrisk loka p rtraukšanai var nepiekti ar autom tisko atsl dz ju, un tas var izrais t ugunsgr ku.

### Mont ūana uz caurules

- 1a. Piestipriniet apsildes kabeli pie caurules apakš j s da as. Izmantojet notur gu elektrisk s izol cijas lenti.
- 2a. Izol jiet cauruli, izol cijas materi la biezumu izv lieties saska ar tabulu.
- 3a. Piesl dziet elektrot klam.

### Mont ūana caurul

- 1b. Piestipriniet Y-da u pie caurules. Izb ziet apsildes kabeli caur R20 savienojumam. Lai atvieglotu kabe a izvilkšanu cauri gumijas starplikai, dr kst izmantot k du š idrumu, piem ram mazg šanas l dzekli. Caur Y da u ieb ziet apsildes kabeli caurul . Apsildes kabe a un barošanas vada savienojums nedr kst b t caurules vid .
- 2b. Piln b pieskr v jiet R20 savienojumu.
- 3b. Izol jiet cauruli, izol cijas materi la biezumu izv lieties saska ar tabulu.

## EESTI

FrostGuard – isereguleeruv soojenduskaabel, mis pakub veeorudele antifriisi kaitset kõlmumise vastu.

IP 68. Kasutustingimused min. -30°C ja maks. +65°C

## Paigaldusjuhised

FrostGuard on ajutiseks paigaldamiseks varustatud 2 m jõukaabli ning pistikuga. Kaabel pole asendatav ning kahjustuste korral tuleb muretseda uus soojenduskaabel.

**HOIATUS:** Veenduge, et soojenduskaabel pole kaetud materjaliga, mille kuumakindlus jäab alla +65°C. Alaliseks kasutuseks võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikutega, kes paigaldaksid kindlasti ka termostaadiga varustatud kaitsmekäpi.

Kasutage 30-mA maandusega kaitselülitit või diferentsiaalvoolu seadet. Nii Tyco Thermal Controls kui ka rahvusvahelised ning kohalikud elektriseadmete kohta käivad eeskirjad ja standardid nõuavad iga soojenduskaabli vooluringi puhul maalühises oleva kaitseeadme kasutamist. Kaarekustutuskontakt ei pruugi tavaliste kaitselülitite poolt peatud saada, mis võib omakorda tekitada tulekahju.

## Välispaiigaldamine

**1a.** Teipige soojenduskaabel toru alla kinni.

Kasutage ajahambale vastu pidavat teipi, näiteks elektriteipi.

**2a.** Isoleerige toru. Valige isolatsioonihedus vastavalt tabelile.

**3a.** Ühdage pistik seinakontakti.

## Sisepaiigaldamine

**1a.** Sobitage Y-detail toru külge. Sisestage R20 konnektorit kuni see jõuab soojenduskaablini. Kasutage libestusainet, näiteks pesuveodelikku, et konnektori sisestamist kergendada. Sisestage soojenduskaabel Y-detaili. Soojenduskaabli ja külmaabli vaheline jäätukohata ei tohi torusse sisestada.

**2b.** Keerake R20 konnektor korralikult kinni.

**3b.** Isoleerige toru. Valige isolatsioonihedus vastavalt tabelile.

## POLSKI

FrostGuard, samoreguluj cie przewody grzejne do ochrony przed zamarzaniem rur z wod .

IP 68. Zakres temperatur otoczenia od -30°C do maks. +65°C

## Instrukcja montażu

Zestawy FrostGuard dostarczane są wraz z 2 m przewodem zasilającym zakończonym wtyczką umożliwiającą tymczasowy montaż. Przewód zasilający nie jest wymienny i w przypadku jego uszkodzenia należy wymienić cały zestaw.

**UWAGA:** Upewnij się, że przewód grzejny pokryty jest materiałem, który jest odporny na temperatury co najmniej +65°C. W przypadku montażu na stałe skontaktuj się z elektrykiem w celu zamontowania puszki przyłączeniowej i termostatu.

Należy stosować wyłączniki nadprądowe i różnicowo-prądowe 30 mA. Tyco Thermal Controls jak również inne dzynarodowe i krajowe przepisy elektryczne nakazują stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych dla każdego obwodu grzejnego. Wyłączniki nadprądowe nie stanowią dostatecznego zabezpieczenia przed pożarem.

## Montaż na rurze

**1a.** Przyklej przewód grzejny do dolnej powierzchni rury, przy tym aby był odporny na starzenie, najlepiej na bazie włókna szklanego np. GT-66.

**2a.** Zaizoluj rurę. Wybierz grubość izolacji zgodnie z tabelą .

**3a.** Podłącz przewód do gniazdka.

## Montaż w rurze

**1b.** Zamocuj trójnik cieniowy, kątowy typu Y do rury. Wsuń przewód grzejny do końca R-20. Zastosuj rodek smarzący w celu łatwego wsunięcia przewodu grzejnego w uszczelkę zakończoną na końcu rury. Po zasunięciu przewodu grzejnego i przewodu zasilającego tego musi pozostać na zewnątrz rury.

**2b.** Dokładnie dokręć końce R-20, aby uzyskać pełną szczelność .

**3b.** Zaizoluj rurę. Wybierz grubość izolacji zgodnie z tabelą .

## ČESKY

FrostGuard je topný kabel se samo innou regulaci na ochranu vodovodních potrubí před zamrzáním.

IP 68. Aplikační podmínky: min. -30°C a max. +65°C

### Pokyny pro instalaci

FrostGuard se dodává s 2m napájecím kabelem a zástrčkou pro dobu instalace. Kabel nelze vyměnit a pokud se poškodi, musí se celý vyadit.

**UPOZORNÍME:** Ujistěte se, že topný kabel není zakrytý materiálem, jehož zárukvornost je nižší než +65 °C. V případě stálého používání se obraťte na svého dodavatele elektrického vybavení, aby provedl trvalou instalaci do skříně s termostatem.

Použijte 30mA GLCB nebo RCD. Společnost Tyco Thermal Controls a mezinárodní i státní předpisy pro elektrickou instalaci vyžadují, aby byla v každém okruhu topného kabelu použita zemní ochrana. Být zároveň jisté, že nemusely zabránit jiskření, což by mohlo mít za následek riziko vzniku požáru.

### Venkovní instalace

- 1a. Přilepte topný kabel páskou ke spodní straně potrubí. Použijte typ odolný proti stárnutí, například elektrotechnickou pásku.
- 2a. Izolujte potrubí. Zvolte tloušťku izolace podle tabulky.
- 3a. Zapojte kabel do nástenné zásuvky.

### Instalace do potrubí

- 1b. Nasadte na potrubí rozbočku. Našroubujte konektor R20 na topný kabel. K usnadnění aplikace průžového tvaru použijte mazivo, například tekuté mýdlo. Vložte topný kabel do rozbočky. Spojka mezi topným kabelem a studeným kabelem nesmí být vsunuta do potrubí.
- 2b. Utáhněte konektor R20 až na doraz.
- 3b. Izolujte potrubí. Zvolte tloušťku izolace podle tabulky.

## ROMANA

cablu de incalzire cu autoreglare folosit la protectie impotriva inghetului, pentru conducte de apa.

IP 68. Temperaturi de expunere : min. -30C si max +65C

### Instructiuni de instalare

FrostGuard vine echipat cu 2m de cablu de energie și stecher. Cablul nu se poate schimba iar în cazul deteriorării se schimbă tot echipamentul.

**ATENTIE:** Izolatia care se pune peste cablul de incalzire trebuie sa reziste la temperaturi peste 65 C.In cazul folosirii permanente, luate legatura cu contractorul pentru conectarea sistemului intr-o doza si atasarea unui termostat.

Folositi protectie diferențială de 30-mA. Tyco Thermal Controls recomanda folosirea circuitului de împământare pentru fiecare circuit de incalzire. Formarea arcurilor electrice este posibilă să nu fie detectată în prima fază doar de siguranțele normale.

### Instalare pe conductă

- 1a. Fixați cablul de incalzire în partea inferioară a conductei. Folosiți banda de fixare pentru această operațiune.
- 2a. Izolați conducta. Alegeti grosimea izolatiei în conformitate cu tabelul.
- 3a. Conectați la o priza de perete.

### Instalare prin conductă

- 1b. Fixați piesa Y pe conductă. Puneti piesa R20 pe cablu de incalzire. Introduceți cablul de incalzire în piesa Y. Conexiunea dintre cablu de incalzire și cablu de curent nu trebuie să fie introdusa în conductă.
- 2b. Strângeti bine piesa de fixare R20.
- 3b. Izolați conducta. Alegeti grosimea izolatiei în conformitate cu tabelul.

## **SVENSKA**

Denna produkt får inte användas av personer (inklusive barn) som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga. Ej heller av personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas vid eller har instruerats om användning av produkten av den person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn måste övervakas så att de inte leker med produkten.

## **NORSK**

Dette apparatet er ikke beregnet på å brukes av personer (inklusive barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale egenskaper, eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis ikke en person som har ansvaret for deres sikkerhet, følger med eller instruerer dem når det gjelder bruken av apparatet.

Barn bør passes på for å sikre at de ikke leker med apparatet.

## **SUOMI**

Henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysisen, psykkinen tai aistillinen toimintakyky on alentunut, eivät saa käyttää tätä laitetta, ellei käyttöä valvo tai ohjaa turvallisuudesta vastava henkilö.

Älä anna lasten leikkiä laitteella.

## **DANSK**

Dette apparat er ikke beregnet til brug for personer (herunder børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget instruktioner i brugen af apparatet fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

## **ENGLISH**

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## **DEUTSCH**

Der Einsatz eines 30-mA FI-Schutzschalters ist vorgeschrieben. Tyco Thermal Controls, internationale und lokale Normen und Vorschriften der Elektrotechnik, fordern den Einsatz eines FI-Schutzschalters für jeden Heizkreis. Der Einsatz von Sicherungsschaltern allein kann sich als nicht ausreichend erweisen, um das Fortschreiten von Lichtbögen zu verhindern; dadurch kann Brandgefahr entstehen.

## **FRANÇAIS**

L'utilisation de cet équipement est réservée aux personnes majeures en possession de toutes leurs capacités physiques, sensorielles et mentales, possédant l'expérience et les connaissances suffisantes ou agissant sous la supervision ou sur les instructions d'une personne responsable de leur sécurité. Ne pas confier cet équipement à des enfants.

Ne pas laisser les enfants sans surveillance à proximité de l'équipement.

## **RUSSKIJ**

( ),

( )

## POLSKI

Urządzenie nie może być używane przez osoby nieposiadające podstawowej wiedzy z zakresu instalacji urządzeń elektrycznych, chyba, że znajdują się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

## ČESKY

Tento spotrebujte nesmí používat osoby (včetně dítě) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem některými zkušenostmi a znalostmi, pokud nepracují pod dohledem nebo podle pokynů pro používání spotrebujte a od osoby zadovávají dnešek za jejich bezpečnost.

Dítě musí mít dohled, který zaručí, že si nebudou hrát se spotrebujte.

## ROMANA

Aplicatia se poate utiliza de copii sau persoane cu dizabilitati psihice sau mentale ori lipsite de minime cunostinte in domeniul, doar daca acestea sunt supravegheate si instruite de o persoana responsabila pentru siguranta lor.

Copiii trebuie supravegheati pentru a nu se juca cu aceasta instalatie.

## LITUĀŠKI

Šis gaminyje neskirtas asmenims su fizine, jutimine, psichine negalia ar neturiintiem pakankamai patirties ar žinių (taip pat ir vaikams), nebent jie būtų prižiūrimi ar instruktuojami apie gaminio panaudojimą asmens atsakingo už jį saugumą.

Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistu su šiuo gaminiumi.

## LATVIĀŠKI

Šis izstrādājums nav paredzēts personām ar fiziskiem vai garājiem trūkumiem, tāpat ar personām, kurām nav pietiekīgi zināšanai (arī bērniem) par šo izstrādājumu un tā lietošanas specifiku. Ja tādas personas lieto šo produktu, personai, kas atbildēga par šo izstrādājumu drošību ir jāinformē par lietošanas laiku iespējamajiem draudiem.

Nekādā gadījumā nepieaujiet, ka bērni rota nosar šo produktu.

## EESTI

Antud seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute (sh lapsest) poolle, kellel füüsilised, sensorsed või vaimsed võimed on piiratud, või kellel puudub vastav kogemus või teadmised kui just nende ohutuse eest vastutav isik pole neid juhendanud või seadme paigaldamist jälginud.

Lapsi tuleks jälgida, kindlustamaks, et nad seadmega mängima ei hakka.

« - » -  
Controls (Raychem)

Tyco Thermal

+7 495 514-26-52  
+7 495 618-18-80

[www.proficabel.ru](http://www.proficabel.ru)